

# LS130

## ZDROJ ZÁLOŽNÉHO NAPÁJANIA

(s funkciou UPS) s jedným alebo dvoma výstupnými napätiami a s dohľadom SNMP

### VLASTNOSTI

Vstup	230V~50Hz
Výstup	12V, 24V, 48V alebo kombinácia
Vyhotovenie	DIN lišta, 19"
Prevádzková teplota	-30°C ÷ +60°C
Diaľková signalizácia	SNMP v1 / HTTP, SNMP v3 / HTTPS
Určený pre batérie	Pb / LFP
Aktívny PFC + LLC(ZVS)	
E-mail server, časový server	
Automatický/manuálny kapacitný test	
"ŠTART" z pripojenej batérie	
2 úrovne nastavenia nabíjacieho prúdu	

Ochrany	prepäťová/podpäťová/tepelná proti skratu proti pripojeniu batérie s opačnou polaritou proti nadmernému vybitiu
---------	---

Miestna signalizácia	LED – V1, V2, BATT, RE1, RE2
Diaľková signalizácia	Výpadok siete, pokles kapacity batérie

Relé	2x samostatne programovateľné diaľkové ovládanie ON/OFF dotaz na IP adresu (ping, ping + WD) reštart pripojeného zariadenia všeobecná porucha riadenie vetrania / kúrenia
------	--

### ZNAČENIE:

LS130.HS XXYY

LS130.JS XXYY

H	prevedenie DIN
J	prevedenie 19"
XX	nominálne výstupné napätie
YY	nominálny výstupný prúd

### APLIKÁCIE

Telekom a IT aplikácie  
Bezpečnostné systémy  
Kamerové systémy  
Zdroje núdzového osvetlenia  
Prístupové systémy



**3 ROKY**  
ZÁRUKA NA ZDROJE

# DIN



Typ	Výkon	PFC + LLC (ZVS)	Napätie / prúd	Dohľad SNMP	Teplotná kompenzace	Aut./man. kapacitný test	Battery START	LiFePO4
LS130.H 2410 EV004914	280W	●	27.6 (10A)		●		●	
LS130.H 24481004R EV004915	280W	●	27.6V(10A) +48V(4A)		●		●	
LS130.H 4805 EV004916	280W	●	55.2V(5A)		●		●	
LS130.HS 1316 LFP EV004917	240W	●	14.6V(16A)	●		●	●	●
LS130.HS 2410 EV004918	280W	●	27.6 (10A)	●	●	●	●	
LS130.HS 24481002 EV004919	280W	●	+27.6 (10A) -48V(2A)	●	●	●	●	
LS130.HS 24481004R EV004920	280W	●	+27.6 (10A) +48V(4A)	●	●	●	●	
LS130.HS 25481004R LFP EV004921	300W	●	+29.2V(10A)	●		●	●	●
LS130.HS 4805 EV004922	280W	●	55.2V(5A)	●	●	●	●	
LS130.HS 5105 LFP EV004923	300W	●	58.4V(5A)	●		●	●	●

# 19"



Typ	Výkon	PFC + LLC (ZVS)	Napätie / prúd	Dohľad SNMP	Teplotná kompenzace	Aut./man. kapacitný test	Battery START	LiFePO4
ZDROJ LS130.J 1216 EV004924	240W	●	13.8V(16A)		●		●	
ZDROJ LS130.J 4805 EV004925	280W	●	55.2V(5A)		●		●	
ZDROJ LS130.JS 1216 EV004926	240W	●	13.8V(16A)	●	●		●	
ZDROJ LS130.JS 2410 EV004927	280W	●	27.6V(10A)	●	●	●	●	
ZDROJ LS130.JS 24481002 EV004928	280W	●	+27.6V(10A) -48V(2A)	●	●	●	●	
ZDROJ LS130.JS 24481004R EV004929	280W	●	+27.6 (10A) +48V(4A)	●	●	●	●	
ZDROJ LS130.JS 4805 EV004930	280W	●	55.2V(5A)	●	●	●	●	
ZDROJ LS130.JS 48240508R EV004931	280W	●	55.2V(5A) +24V(8A)	●	●	●	●	
ZDROJ LS130.JS 5105 LFP EV004932	300W	●	58.4V(5A)	●		●	●	●
ZDROJ LS130.JS 51240508R LFP EV004933	300W	●	58.4V(5A) +24(8A)	●		●	●	●